

02 Si_AlaDemo : Description des alarmes

A. Généralités

Si_AlaDemo (alarmes **S**imples) utilise seulement des alarmes "**calendrier**" avec des rappels facultatifs. Sauf si l'appareil est surchargé par d'autres activités, toutes les alarmes doivent être **EXACTES**, car elles sont toutes mises **en service** avec **SetAlarmClock()**.

Une alarme en service peut être **retirée du service**, manuellement, à tout moment *dans la "Gestion des alarmes - Gérer"*.

Dans l'application vous pouvez **modifier** les paramètres de celles qui existent, **mettre en service**,
Version démonstration : impossible d'**ajouter** des alarmes et d'en **supprimer**.

B. Alarme - Calendrier avec des rappels (= répétitions)

Une alarme "Calendrier" se déclenchera à la **date future** choisie dans le calendrier et le choix de **l'heure** au moment de la saisie.

L'alarme se déclenche **pour le jour indiqué, à l'heure et la minute** choisies.

Cette alarme peut se répéter de 0 à 5 fois avec un intervalle de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 minutes (à choisir)

Sans rappel (rappel = 0), l'alarme est *automatiquement retirée du service et désactivée à la réception. On peut afficher la fenêtre des informations après la réception.*

Avec rappel, l'alarme est *automatiquement retirée du service et désactivée* au cours du dernier rappel.
Après le dernier rappel, la fenêtre des informations ne peut plus s'afficher.

Avec rappel, **on peut interrompre les rappels**, à la fin d'un rappel **en appuyant sur l'icône du Widget**.
Après l'interruption, la fenêtre des informations ne peut plus s'afficher.

C. ETATS D'UNE ALARME

Selon vos actions successives une alarme peut être :

1. **Désactivée donc "Hors Service"** : *elle reste en réserve pour une prochaine occasion*
2. **Activable et "Hors Service"** : *elle reste en attente d'une mise en service* par le menu "Gestion des alarmes" (bouton **Gérer**) OU par "Gestion du service" (bouton **Mise en Service**)
3. **Activable et "En Service"** : *elle reste en attente d'une réception future.*

IMPORTANT

- Lire le pdf "**03-SiAlaDemo-Installer-Autoriser-Dossiers**"
et regarder la vidéo correspondante.